

Mistral Traveler MI-T71. Konfiguracja Internetu na podłączonym zewnętrznym modemie 3G.

1. Upewniamy się, że dany modem jest obsługiwany przez tablet MI-T71. Lista kompatybilnych modemów dostępna tutaj <http://www.mistral-rtv.pl/instrukcje-r59.html>
2. Podłączamy zewnętrzny modem 3G do portu USB (jeżeli jest taka potrzeba używamy do tego celu przejściówkę microUSB-USB).
3. Wybieramy USTAWIENIA, następnie w zakładce „SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE” klikamy więcej.
4. Wybieramy SIECI KOMÓRKOWE, zaznaczamy „włącz przesył danych” oraz „dane w roamingu”.
5. Następnie klikamy PUNKTY DOSTĘPNE. W prawym górnym rogu odnajdujemy OPCJE i wybieramy „Nowa nazwa APN”
6. Przystępujemy do edycji punktu dostępowego:
 - Nazwa: wprowadzamy naszą nazwę np. „Internet AERO2” i zatwierdzamy OK
 - Pozostałe wartości ustawiamy zgodnie z wymaganiami operatora sieci jak poniżej:
 - Niektórzy operatorzy wymagają wpisania nazwy użytkownika oraz hasła.

Aero2

APN: darmowy

Aster

APN: aster.internet

user: internet

password: internet

Cyfrowy Polsat

APN: internet.cyfrowypolsat.pl

Heyah

APN: heyah.pl

user: heyah

password: heyah

Orange

APN: internet

user: internet

password: internet

Play

APN: internet

Plus

APN: internet

T-Mobile

APN: Internet

7. Po skonfigurowaniu wymaganych ustawień, naciskamy przycisk „wróć” (strzałka zawinięta w lewo). Powinien pojawić nam się skonfigurowany dostęp do Internetu, który zaznaczamy jako aktywny z jego prawej strony.
8. Wracamy do planszy początkowej. Po kilku sekundach powinna pojawić się informacja, że mamy już dostęp do Internetu.
9. Miłego Surfowania!